

PROCEDURA DI CHIUSURA E RIAVVIO DEL COLLEGAMENTO TCP/IP

Qualora la linea ethernet dell'AS400 sia andata in errore, la si può resettare nel seguente modo:

1. Collegarsi con il profilo utente 'QSECOFR'
2. Scrivere dal menù iniziale: 'ENDHOSTSVR *ALL' (invio)
'ENDTCP * IMMED ' (invio)
3. Attendere che l' AS abbia terminato la procedura (circa 5 minuti)
4. Scrivere da una riga qualsiasi 'STRTCP' (invio)
'STRHOSTSVR *ALL (invio)
5. Dopo circa 5 minuti verificare lo stato dell' interfaccia TCP/IP con il comando 'NETSTAT *IFC' (invio)
6. Fare 'SIGNOFF' chiudere le sessioni riavviare il PC e ricollegarsi normalmente.

NB . Se compare il messaggio di errore:

**"LAVORI DAEMON DEL SERVER SISTEMA CENTRALE NON IN GRADO
DI COMUNICARE UTILIZZANDO IPX"**

premere "INVIO".